Résumé du mode d'emploi **TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE TD-110**



TD-110 transmetteur téléphonique adapté au BIRTH ALARM CLASSIC 433 Mhz permet de transmettre les alarmes des poulinages sur 1 à 4 téléphones différents (mobiles et/ou fixes) depuis une ligne fixe.

Installation

Ouvrir le capot inférieur en le pressant sur les côtés
Insérer le fil téléphonique par derrière l'ensemble pour ne pas entraver la fermeture du capot et brancher le dans le port **IN▲** tandis que l'autre extrémité sera insérée dans la prise téléphonique murale ou en direct sur la boîte Internet.
Brancher le téléphone fixe dans le port **OUT** ▼
Le transmetteur TD-110 est présenté avec la visserie pour une installation murale.
Brancher la prise 5 broches mâle dans l'orifice femelle situé à l'arrière du récepteur BIRTH ALARM
Brancher le transformateur de courant du BIRTH ALARM sur la prise 220V.

Enregistrement du message

Appuyer brièvement sur la touche **Mem** puis sur la touche **0** **maintenue enfoncée pendant tout le temps que dure l'énoncé du message.**
Le micro se situe dans le coin haut à gauche, à côté des 3 diodes.
Ne pas dépasser 20 secondes de dictée de message. **La diode ORANGE** clignote durant l'enregistrement. *L'enregistrement s'arrête dès que la pression est annulée sur la touche* ***0****. Le message est écouté en appuyant simultanément sur les touches* ***Mem*** *et* ***6****. Cette opération est stoppée avec la touche* ***End****.*

Programmation des numéros de téléphones

Le transmetteur TD-110 permet d'enregistrer de 1 à 4 numéros de téléphones fixes et/ou mobiles.
Toujours veiller à ce que **la diode verte** soit active (mode veille normal) pour cette opération.
Lors de la saisie, la diode rouge clignote. En cas d'erreur ou d'incertitude sur les chiffres enregistrés, l'opération peut être stoppée en actionnant la touche **End**.
Entrer chaque numéro de téléphone puis le valider en actionnant la touche **Mem** suivie du numéro du canal **1**, **2**, **3** ou **4** dans lequel il doit être enregistré.

Exemple **0608091011** puis **Mem** puis **1**
Exemple **0608091012** puis **Mem** puis **2**
Exemple **0608091013** puis **Mem** puis **3**
Exemple **0608091014** puis **Mem** puis **4**

Si un **#** est inséré juste après le dernier chiffre du numéro de téléphone, ce numéro sera appelé 4 fois de suite lors de l'alerte de poulinage.

Effacement d'un numéro de téléphone

Appuyer sur la touche **Mem** et sur celle du numéro de canal désiré **1**, **2**, **3** ou **4**.

Essai - Simulation

Appuyer sur la touche **Mem** et **Fce** et les numéros sont composés les uns après les autres. Les tonalités des différentes séquences sonores des appels sont retransmises par le haut-parleur.

Guy THEVENET - 06.08.86.60.64 – guythevenet71@gmail.com - www.guythevenet.fr – www.guythevenet.eu